

JIMAKUで A.I.VOICEとVOICEROID2とCeVIO CSとCeVIO AI の組み合わせが利用できない

現象

JIMAKUでA.I.VOICEとVOICEROID2を同時利用したいが動作しない。
JIMAKUでCeVIO CSとCeVIO AIを同時利用したいが動作しない。

対応

異なる製品に同姓同名の話者が存在するとこの現象が発生します。

JIMAKUや、話者名をユニークキーとして処理しているソフトウェアは、A.I.VOICEとVOICEROID2の両方にある琴葉姉妹とCeVIO CSとCeVIO AIの両方にあるARIA姉妹を識別することが出来ず、異常動作してしまいます。

琴葉問題とONE-IA問題、伊織問題

以下の例だとA.I.VOICEとVOICEROID2の琴葉姉妹を話者名で識別できないため、琴葉問題が起こり異常動作してしまう訳です。

The screenshot shows the AssistantSeika 20210313/u application window. The window has a title bar with the text "AssistantSeika 20210313/u" and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with the following items: "使用製品", "基本設定", "SAPI設定", "HTTP機能設定", and "話者一覧". The "話者一覧" (Voice List) menu item is selected, and a table of voice products is displayed. The table has three columns: "製品" (Product), "PF cid", and "話者" (Voice). The table contains the following rows:

製品	PF	cid	話者
AIVOICE	64	5201	琴葉 茜
AIVOICE	64	5202	琴葉 茜 (雷)
AIVOICE	64	5203	琴葉 葵
AIVOICE	64	5204	琴葉 葵 (雷)
AIVOICE	64	5300	琴葉 葵 - 新規
VOICEROID2	64	2001	琴葉 茜
VOICEROID2	64	2002	琴葉 葵
VOICEROID2	64	2005	桜乃そら
VOICEROID2	64	2007	伊織 弓鶴
VOICEROID2	64	2008	ついなちゃん (標準語)
VOICEROID2	64	2009	ついなちゃん (関西弁)

Below the table, the settings for the selected voice product (5201: 琴葉 茜 AIVOICE (64)) are displayed. The settings are organized into sections: "effect" and "emotion".

5201 : 琴葉 茜 AIVOICE (64)
effect
volume : 0 ~ 2, Step 0.01
speed : 0.1 ~ 5, Step 0.01
pitch : 0.1 ~ 5, Step 0.01
intonation : 0 ~ 5, Step 0.01
shortpause : 80 ~ 500, Step 1.00
longpause : 100 ~ 2000, Step 1.00
emotion
喜び : 0 ~ 1, Step 0.01
怒り : 0 ~ 1, Step 0.01
悲しみ : 0 ~ 1, Step 0.01

以下の対応が考えられます。

HTTP機能で話者名を取得しているソフトウェア限定となりますがAssistantSeika20210313/u以降に新設されたチェック『話者名を一意化する』にチェックを入れて使用してください。

AssistantSeika 20210313/u

使用製品 基本設定 SAPI設定 HTTP機能設定 話者一覧

HTTP機能設定

HTTP機能を利用する

待ち受けアドレス localhost
localhost以外を設定する時は、他者にサービスを公開しないでください。

待ち受けポート 7180

ワークフォルダ C:%Work

ドキュメントルートフォルダ C:%Work%app

CORSヘッダ

Access-Control-Allow-Origin http://localhost:7180

Access-Control-Allow-Headers Content-Type

ユーザID SeikaServerUser

パスワード SeikaServerPassword

待ち受け URL http://localhost:7180

バージョン URL http://localhost:7180/VERSION

WebUI URL http://localhost:7180/webui/

Webサーバ機能 URL http://localhost:7180/app/~

話者名複集 話者名を一音化する

起動する 停止状態

設定値を変更したら「起動する」or「再起動する」ボタンを押してください

これにより、話者名の後ろに製品名とcidが追加され、話者名は一音なものになります。

技術資料, Windows, AssistantSeika, 同姓同名話者, 琴葉問題, ONE-IA問題, エラー

From:

<https://wiki.hgotoh.jp/> - 努力したWiki

Permanent link:

<https://wiki.hgotoh.jp/documents/tools/assistantseika/troubleshoot/troubleshoot-006>

Last update: 2023/11/05 20:49

